

Fiche technique FT-30115

FUSCT11/22 – Contrôleur pour cartouches Gamme R Ø22mm*.

Edition du 07/02/2014



Désignation

Contrôleur de cartouches FUSADEE énergie pour cartouches de Ø22mm

Domaine d'utilisation

Contrôle des cartouches R15/22, R30/22.

Ce contrôleur n'est pas adapté au contrôle des cartouches R50/22.

Le contrôle des cartouches R15/22A est possible, l'utilisation du contrôleur dédié à la gamme R1000 (FUSCT1X01 code 10191) est cependant recommandée.

Description

Coffret équipé d'un module contrôleur FUSCT01 pour le contrôle des cartouches FUSADEE énergie et d'un porte-cartouche TEST Ø22mm avec cordon d'alimentation pour connexion directe sur prise de courant 2P+T 230V.

Caractéristiques

- Dimensions : 160 x 140 x 110mm
- Poids : 1,0kg
- Tension d'alimentation 230V
- Porte cartouche de test 22 x 58mm
- Connexion sur prise 2P+T 230V/16A classique.
- 1 diode de mise sous tension + 1 diode "OK"
- Consommation <1A.

Aide au descriptif

Contrôleur de cartouches FUSADEE énergie Ø22mm FUSADR15/22 ou FUSADR30/22.

Accessoires et pièces détachées

Module de contrôle : code 10101 (FUSCT01)

Porte cartouche TEST Ø22mm : 10209 (MTADFPMX22)